



FERVE - F9030 - CARGADOR 12/24V 30A *AUTOMATICO

Cargador de baterías automático, fuente de alimentación, comprobador del alternador y mantenedor.

SERIE 9000 PROFESIONAL (etapa de carga de 9 fases).

Intensidad: 5 - 10 - 20 - 30 A

Tensión de la batería: 12 - 24 V

Baterías recomendadas: de 12 a 400 Ah de capacidad.

Panel LCD.

Para baterías de plomo-ácido: líquidas, gel, AGM y EFB.

Para baterías de litio: LiFePO4

Controlado por microprocesador.

Con tecnología RF (carga la batería sin desconectarla del vehículo, protegiendo las memorias y dispositivos electrónicos).

Fuente de alimentación: tensión de 12 V a 14,9 V (corriente máxima 30 A).

Con función test de la batería y del alternador.

Cable de pinzas de 1,6 m con sección de 4 mm²

Cable de entrada de 1,6 m

Potencia máxima consumida: 980 W

Tensión de alimentación: 230 V ~ 50/60 Hz

Dimensiones: 250 x 210 x 85 mm

Peso: 2,650 kg



F-9030

CARGADOR DE BATERÍAS BATTERY CHARGER

230 V ~ 50/60 Hz • 980 W



12 - 24 V

5 - 10 - 20 - 30 A



250 x 210 x 85 mm
2,650 kg



FUENTE DE ALIMENTACIÓN POWER SUPPLY

Tensión constante de 12 V a 14,9 V (corriente máxima 30 A)
Constant voltage 12V to 14.9V (30A Maximum current)

COMPROBACIÓN DEL ALTERNADOR ALTERNATOR TEST



RESISTANT
METAL
HOUSING

5-10-20-30A 12V 24V



CARGA
DE 9 FASES
9 PHASE
CHARGE

Especial talleres de automoción / Special automotive workshops