



FERVE - F2805 - CARGADOR 6/12V 5A AUTOMATICO

Tensión de la batería: 6 - 12V. Baterías recomendadas: de 5 a 80 Ah.

Pantalla led color.

Tecnología RF: Carga la batería sin desconectarla del vehículo, protegiendo las memorias y dispositivos electrónicos.

Función Charge Restart: En caso de interrupción de la corriente eléctrica, el cargador se reinicia cuando se restablece el suministro, conservando el último programa de carga seleccionado.

Controlado por microprocesador.

Carga baterías a partir de 1,5 V de tensión mínima.

Para baterías de plomo-ácido: líquidas, gel y AGM.

Para baterías de litio: LiFePO4.

Grado de protección IP65.

Accesorios incluidos:

- Cable con pinzas aisladas.
- Cable con terminales (se deja instalado para una fácil conexión al cargador).

Potencia máxima consumida: 90 W

Tensión de alimentación: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Dimensiones: 240 x 85 x 45 mm

Peso: 530 g



LEAD-ACID + LITHIUM BATT.

14.6V

12V

MODE

FERVE
F-2805

6V 12V
2.5A 5A

AUTOMATIC
BATTERY
CHARGER

AGM LIQ GEL LFP